



河南三元光电科技有限公司
HENAN SAN YUAN GUANG DIAN KE JI YOU XIAN GONG SI
营销中心：郑州市金水区通泰路与郑东新区CBD24楼
电话：0371-55885666
生产厂址：河南省光山经济开发区
电话传真：0376-3865980/3865989
http://www.sanyuan.com
E-mail:sale@sanyuan.com



产品使用说明书
PRODUCT INSTRUCTION FOR USE

远红外智能炉
SYHW-CFZN-36A-3



- 不能出示保修证或发票；
 - 发票涂改；
 - 意外因素和使用不当造成损坏；
 - 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
 - 撕毁无效标签损坏的；
 - 超过三包有效期，经修复仍可继续使用。
- 4、三包有效期自开发票之日起计算（扣除因修理占用和无零配件待修的时间）。

保修卡

用户姓名	产品型号			
联系电话	购买日期			
详细地址				
维修记录				
日期	维修内容	更换零部件	维修人员	客户确认
			经销商：	

保修说明

对于超过保修期的产品，三元服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的三元统一收费标准收费，并由服务人员开具收费凭证。

尊敬的用户：

感谢您使用本公司生产的产品。在使用前，请您仔细阅读本说明书，正确掌握本产品使用方法，以便充分利用它的优异性能。相信它会给您和您的家人生活带来方便与舒适。

请保留好说明书，以备日后查阅。如果您在使用过程中遇到问题，请与当地分公司或经销商，也可直接与我公司联系，我们将竭诚为您服务！

目录

技术规格参数 1
用途与特性 1
产品结构 2
安全注意事项 2-4
操作说明 5
清洁与维护 6
免责声明 6
用户须知 6-7
保修卡 7

一、技术规格参数

型号	SYHW-CFZN-36A-3
额定功率	2700W
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
执行标准	中华人民共和国国家标准：GB4706.1 GB4706.14

二、用途与特性

本产品系我公司自主研发的新一代民用电灶具，产品的核心技术远红外聚能辐射国际领先。制热、工艺等多项核心技术获得国家专利。产品无辐射，无污染，热效率高，健康环保，外形美观大方，具有以下特性：

- 升温快，体积小；即开即热，炉面温度最高可达 550度以上，节省桌面空间，尤其适合火锅、煲汤、烧烤。
- 不挑锅：不锈钢锅、铁锅、陶瓷锅……耐高温平底锅具均可使用（提示：铝制锅具禁止使用）。
- 无辐射：采用红外线发热原理，无高频电磁波辐射，无明火，不产生一氧化碳，属于无污染和无有害人体物质的健康产品。
- 操作方便，满足各种烹饪需求。
- 易清洁：采用航天专用微晶面板，易清洁，经久耐用。
- 寿命长：远红外聚能辐射采用当前最先进的电热转换技术，使用寿命是其它电热产品的 1-3 倍。

六、清洗与维护

注意：清理或维护之前，从电源插座上拔下本机插头。
1、微晶板、机体轻微污垢请用湿抹布擦拭，油污用中性清洁剂擦拭（请勿用坚硬的刷子刷洗机体）。

2、请勿用水喷淋、冲洗。清洁时防止水流入机内，清洁后需用干布擦干水渍并晾干后再使用。

3、请保持锅底底部干净，以免锅底污垢烧结在微晶板上。

4、经常保持整机清洁，长期不使用时应用塑料袋和纸箱包好，以免灰尘和昆虫进入机内造成故障。

七、免责声明

以下情况不属于本公司责任范围：

- 遇不可抗力因素对本产品造成的破坏引起的火灾或电击事故；
- 人为不合理改动本产品引发的事故；
- 非专业人员对其维修，或更换不合格配件造成的事故。
- 因违反操作规程或安全注意事项所造成的一切后果本公司不承担任何法律责任。

八、用户须知

尊敬的用户：

再次感谢您对三元产品的厚爱与支持，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和相关法律法规的有关规定，凭此保修证或发票，为您提供下列服务：

- 整机免费保修一年。
- 主要零部件免费保修一年。
- 下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：

 本型号产品使用 220V~50Hz 电源	 必须使用截面大于 1.5 mm ² 的电源线，10A 三芯插座并进行可靠接地
 不要让机器压在电源线或人为踩踏电源线，切勿拉扯电源线的办法拔出电源插头	 当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。电源线磨损或损坏，必须到厂家指定的维修点更换
 有煤气等易燃气体泄露时 ●关闭气阀，打开门窗 ●不要拔或插机器的电源插头	 以下情况请拔下电源插头 ●清洁及维修前，请拔下电源插头 ●长时间停止使用时，应拔掉电源插头，以防触电

 请勿让儿童及没有意识行为能力的人接触机器	 使用过程中产品表面会变烫，使用后尚有高温，请勿触摸
 请勿直接在机器表面直接烧烤食物	 请勿以纸张、布等无关物品垫在面板上加热

●注意事项


- 本产品不可在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 警告：**如果烹饪表面有裂纹，关掉器具避免可能出现的电击。

五、操作说明

- “开关”键：按一下此键，通电蜂鸣一声“嘟”，数码管显示“—”，所有触摸型开关键开机时，要长按3秒，整机进入待机状态，表示可以进行其它功能操作，再按一下此键，整机进入关机状态。
- “爆炒”键：在待机状态下，按一下此键，整机开始进入爆炒工作状态，按默认功率2200W开始工作，上方指示灯点亮，在工作过程中，可按开关键直接关机，进入待机状态。在工作过程中，还可以调整旋钮进行温度大小调节。
- “煲汤”键：在待机状态下，按一下此键，整机开始进入煲汤工作状态，按默认功率2000W进行。为时15分钟的第一阶段工作，第二阶段30分钟，为1200W；第三阶段30分钟，为800W；第四阶段120分钟，为200W。在工作过程中，调整旋钮进行温度大小调节。
- “烧烤”键：在待机状态下，按一下此键，整机开始进入烧烤工作状态，按默认功率 1200W开始工作，上方烧烤指示灯点亮，在工作过程中，调整旋钮进行温度大小调节。
- “内/外环”键：第一次按下，打开双环；第二次按下，打开内环；第三次按下，打开外环。
- 在工作状态下，调整旋钮，为功率大小调节，再按定时键，并调整旋钮，为定时调节。
- “定时”键：在工作状态下按“定时”键，可进行定时设置。设定定时时，先按下“定时”键，数码管进入闪烁状态“0:30”，此时调节，可设定定时时间，调整旋钮可从0调到2:59。顺时针选择，可从0调到2:59，逆时针旋转，可从2:59 调到 0。调整时间后，数码管闪烁5秒自动确定定时时间。定时时间到后，整机自动结束工作状态，进入待机状态。定时范围为2小时59分。
- 2小时无操作，整机自动关机，进入待机状态。

温馨提示：为保证健康并延长产品使用寿命，请避免使用铝制锅具。

适用锅具



三、产品结构



四、安全注意事项

 禁止标志	凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品损坏或危及使用者的人身安全。
 警示标志	凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则可能会因操作不当引起产品损伤或造成其它损失。

